

TREMOL A19 Plus

Касов апарат от последно поколение, който съчетава отлично компактни размери с функционалност. Оборудван с всички видове интерфейси и възможност за свързване на външни устройства за съхранение на данни: USB и Micro SD. Отговаря на последните изисквания на Наредба Н-18 на Министерство на финансите.



Поддържани платформи

Android, Windows, Linux, Raspberry, Browser SDK. Можете да ги изтеглите от тук: [ZFPLAB библиотеки](#)













Характеристики

Фискална памет	2000 записа за дневни отчети + 270 за специални събития
Часовник	Минимум 3 години
Клиентски дисплей	2 x16 символен с подсветка
Операторски дисплей	Графичен с подсветка 160 x 80 точки
Клавиатура	19 клавиша
Принтер	Easy Load Line Thermal 8 dots/mm скорост: до 70 mm/sec 32 символа на ред
Термохартия	57 mm ширина 48 mm диаметър
Захранване	DC 9.6V - 2.75A
Батерия	Li-Pol 7.4V/ 2200 mAh
Размери	112 x 200 x 80 mm; 0.750 kg

Функционалност

Департаменти	40 с програмируеми: име (34 символа), цена, данъчна група, вид на цената, единична транзакция и забрана 1 (ДЕП.00) без възможност за програмиране
Артикули	До 65 000 с програмируеми: име (34 символа), цена, вид на цената, данъчна група, принадлежност към департамент, налично количество, следене на количеството, баркод
Данъчни групи	До 8, с възможност за забрана на последните 4
Оператори	До 20 с програмируемо име (20 символа) и парола (до 6 цифри)
Клиенти	1000 с програмируеми: име (26 символа), адрес (30 символа) МОЛ(16), БУЛСТАТ (13), ЗДДС № (13)
Плащания	11 според схемата за предаване на данни към НАП. 1 валутно с програмируем курс към основното
Лого	2 файла *.bmp file (384x80) B&W
Режими на работа	Програмиране Продажби (Фискален принтер) Отчети Z, Отчети X
Бон в електронен формат	Да

Интерфейси

 GPRS комуникация	 WiFi комуникация (опция)	 Bluetooth	 USB интерфейс
 RS-232 интерфейс	 Ethernet интерфейс	 SD памет	 Презареждащи батерии
 Външен дисплей интерфейс	 Интерфейс за везна	 Баркод сканер интерфейс	 Сейф интерфейс