

# TREMOL M20

Настолен касов апарат, подходящ за широк кръг от търговски обекти, благодарение на богатите интерфейсни възможности, които предлага. С бърз и безшумен принтер и система за лесно зареждане на хартията Easy Load. Съобразен с последните изисквания на Наредба Н-18 на Министерството на финансите.



## Поддържани платформи

Android, Windows, Linux, Raspberry, Browser SDK. Можете да ги изтеглите от тук: [ZFPLAB библиотеки](#)













## Характеристики

<b>Фискална памет</b>	2000 записа за дневни отчети + 270 за специални събития
<b>Часовник</b>	Минимум 3 години
<b>Клиентски дисплей</b>	1 x16 символен с подсветка
<b>Операторски дисплей</b>	Графичен с подсветка 160 x 80 точки
<b>Клавиатура</b>	34 клавиша
<b>Принтер</b>	Easy Load Line Thermal 8 dots/mm скорост: до 70 mm/sec 32 символа на ред
<b>Термохартия</b>	57 mm ширина 48 mm диаметър
<b>Захранване</b>	DC 9.6V - 2.75A
<b>Батерия</b>	Li-Ion 7.4V/ 2200 mAh
<b>Размери</b>	195 x 222 x 90 mm; 0.900 kg

## Функционалност

<b>Департаменти</b>	40 с програмируеми: име (34 символа), цена, данъчна група, вид на цената, единична транзакция и забрана 1 (ДЕП.00) без възможност за програмиране
<b>Артикули</b>	До 65 000 с програмируеми: име (34 символа), цена, вид на цената, данъчна група, принадлежност към департамент, налично количество, следене на количеството, баркод
<b>Данъчни групи</b>	До 8, с възможност за забрана на последните 4
<b>Оператори</b>	До 20 с програмируемо име (20 символа) и парола (до 6 цифри)
<b>Клиенти</b>	1000 с програмируеми: име (26 символа), адрес (30 символа) МОЛ(16), БУЛСТАТ (13), ЗДДС № (13)
<b>Плащания</b>	11 според схемата за предаване на данни към НАП. 1 валутно с програмируем курс към основното
<b>Лого</b>	2 файла *.bmp file (384x80) B&W
<b>Режими на работа</b>	Програмиране Продажби (Фискален принтер) Отчети Z, Отчети X
<b>Бон в електронен формат</b>	Да

## Интерфейси

 GPRS комуникация	 WiFi комуникация (опция)	 Bluetooth	 USB интерфейс
 RS-232 интерфейс	 Ethernet интерфейс	 SD памет	 Презареждащи батерии
 Външен дисплей интерфейс	 Интерфейс за везна	 Баркод сканер интерфейс	 Сейф интерфейс